泸电 MC-21-J 电阻箱使用说明书

用途

MC-21-J 为 6 个十进制开关串联而成的实验型值电阻器，每个电阻元件均接于开关各触点之间，两接线柱之间可通过调节开关位置而得到各种电阻值。适合于高校教学、科研单位、企业研发等作为标准参考电阻值，模拟各种阻值用以调试各种变动阻值传感器，静电监控系统中模拟各种阻值用以点检设备，在电路中做精密调节电阻以及仪器校准等各种用途。

特点

A、开关：采用精密仪器专用银触点开关，具有接触压力小、接触电阻小、接触电阻变差小、使用寿命长等特点，采用 360 度无限旋转开关设计，到 9 后无需反向转 9 下到零，而是只需继续转 1 下就可到零，可以无限正反旋转，非常方便。全封闭式设计，经久耐用不受潮变质。

B、电阻元件：采用高精度低温漂金属膜电阻制作，具有准确度高，稳定性好等特点，并且因为不是绕线，理论上交流特性好得多，不是很高频率下可以用于交流电路。

C、宽范围：采用多档制，可用电阻值从 1Ω 到 999999Ω 任意阻值，阻值覆盖范围广，要用大阻值时也无需更换电阻箱,非常方便。

D、两用接线柱：纯铜两用接线柱，可拧紧压线直接接线使用，也可插 4mm 香蕉头使用。

主要技术指标及原理图

阻值范围：1Ω~999.999KΩ			步进阻值：1Ω			
档位(Ω):	1	10	100	1K	10K	100K
精度(%):	5	2	2	2	2	2
额定功率(W):	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
限定电压(VDC):	0.5	1.5	5	15	50	100
限定电流(A):	0.5	0.16	50m	15m	5m	1.5m



依据标准名称及代号：

中华人民共和国机械行业标准《JP/T8225-1999 实验室直流电阻器》

电阻器的调节范围：1Ω~999999Ω

最小步进值：1Ω

尺寸：200*120*85mm

重量：约 550g

标称环境条件：

温度范围：20℃±0.5℃

相对湿度：40%~60%

使用环境条件：

温度范围：-20℃~40℃

相对湿度：30%~80%

使用功率及电压：

A、额定功率短时间使用可超 25%，不可长时间超。

B、表中限定电压为对应档最低阻值下根据功率算出，实际使用根据你使用的实际阻值计算。比如 10 欧档限定电压 1.5V 是根据电阻功率 0.25W，阻值 10Ω，电流 0.16A 这样标出的，实际如果打在 90 欧上，则电压可以是 4.5V。并且限定电压是指电压直接加在电阻箱上，实际使用中，你的电压并不是直接加在电阻箱上的，所以标的限定电压仅为极限情况下电阻箱可承受的，而不是只可以用这么大电压，实际可加电压根据你接电路实际根据欧姆定律计算。

C、本款不适用于高压，需要使用高压的请选择 MC-21-C 或者 D 款。

D、电阻器的标称精度、额定功率及限定电压参见上边标签图表。

允许变差：

A、温度引起的变差

B、相对湿度引起的变差

C、使用功率引起的变差

D、高压下寄生电感寄生电容引起的变差

E、使用久了开关触点接触电阻引起的变差

安全指标：

A、绝缘电阻：电阻器在标称条件下，电路外壳之间绝缘电阻≥500M(试验电压 500V)

B、电压试验：电阻器在标称条件下，电路对外壳之间能经受 45~65HZ 正弦波 AC2kv 电压 1 分钟而不出现击穿和放电现象。

使用方法和注意事项

A、电阻器在使用前应将各旋钮自始点至终点来回旋转数次，使开关接触良好。

B、电阻器由 3 个接线柱引出，左边黑色为公共端，右边红色为满量程端，中间黄色为小阻值端。正常使用接红黑两个即可。小于 100 欧小阻值使用时，接于红色和黄色，因为少走后边档位的开关和电路，可减少 0 位阻值，以使小阻值更准确。

C、档位全部打零时，每档约有 0.03 欧电阻，且用久了这个值会更大，低阻值使用时请注意扣除该阻值。各个开关的值相加就是阻值，比如要 352KΩ，把 100K 档打到 3，把 10K 档打到 5，把 1K 档打到 2 即可。

D、电阻器使用时，不要超过额定功率，否则可能会造成永久性损坏。

E、电阻器使用时，调好需要的阻值后再上电接进电路。

F、电阻器应储存于环境温度为 5℃~35℃相对湿度低于 75%的环境中，储存环境不应该含有有腐蚀性的气体和物质，避免阳光直射。

G、需要非常精确阻值时，可以打到对应阻值，用精密台表测试，然后在小阻值位微调输出阻值为你想要的。比如需要 12.5K 电阻，打好档位后，台表测试为 12.3K，实测偏小，则可以在 1K 档把 5 换成更大的值，然后看台表测出的值，不对以此思路继续换 100Ω档，甚至 1Ω档，直到台表测出的是自己要的值。如果实测偏大则相反操作。

H、因为一般万用表精度有限，不要用普通万用表测试结果来认为误差过大。应使用高精度台表或更专业的设备来判断。
并且确保测试线接触良好，测试方法正确。

I、实际精度高于标称精度，因为有的客户要拿去第三方检测拿报告，测试环境，测试方法，测试设备这些会导致一定偏差，所以干脆把精度标低确保送检能正常拿到合格报告。具体实际精度请去官网下载出厂检测报告查看。

售后说明

用户在遵守使用规则并不拆封的条件下，自购买之日起一年内，产品因质量问题而发生故障时，本厂负责三包。
因使用不当导致损坏的和超过质保期坏的，可终身付费维修。

制造商：泸州泸电科技有限公司　　地址：四川省古蔺县永乐街道文化路 36 号
电话：0830-7046125　19161533302（V 同）　　官网：http://ldkj.ywtya.com

产品选型参考

型号	机壳	操作方式	阻值范围	步进	最高使用电压
MC-21-A	塑料壳	旋钮操作	0.1Ω~999.9999999MΩ	0.1Ω	DC100V/AC220V
MC-21-B	塑料壳	旋钮操作	0.1Ω~9.9999999999GΩ	0.1Ω	DC100V/AC220V
MC-21-C	塑料壳	旋钮+插线	1Ω~9.999999999GΩ	1Ω	DC3000V/AC5000V
MC-21-D	塑料壳	旋钮+插线	1Ω~99.999999999GΩ	1Ω	DC3000V/AC5000V
MC-21-J	塑料壳	旋钮操作	1Ω~999999Ω	1Ω	DC100V/AC220V
MC-21-E	塑料壳	插线	10mΩ~100TΩ（定制阻值）	----	定制，最大50KV
MC-21-RA	铝合金壳3U机箱	数控/程控	0.01Ω~999.99999999Ω	0.01Ω	DC110V/AC250V
MC-21-RB	铝合金壳	数控/程控	0.01Ω~999.99999999Ω	0.01Ω	DC60V/AC125V
MC-21-RD	定制	数控/程控	0.01Ω~1TΩ（定制阻值）	0.01Ω	定制，最大10KV

型号	适用范围	优点	缺点
MC-21-A	适合大部分用途，高校教学，学生实验，实验室实验，产品研发过程替代电阻式传感器，ESD监控器、人体综合测试仪点检等等	价格便宜，大量程使用简单，精度高	开关用多了接触电阻不稳定
MC-21-B	在A款的基础上多G档		
MC-21-J	职校教学演示，职校学生实验等		
MC-21-C	需要高压使用的场合，比如校准、点检高压仪表等	旋钮开关+固定接线柱，大阻值可耐高压	精度一般操作麻烦
MC-21-D	在C款的基础上多10G档		
MC-21-E	高精度固定值，接地电阻测试仪，摇表等校准专用	固定接线柱，精度高	不可连续调阻值
MC-21-RA	需要程控，数控，高精度、高压的场合，可触摸操作，局域网电脑、手机操作，可其他上位机通过RS485或RS232操作，可多机联机操作	操作简单，可网页操作，接入系统，稳定性好，精度高	价格偏高需要供电
MC-21-RB			
MC-21-RD			